CIC 巧力互業

智能機車充電器

【另可選配立柱】

◆ 基本規格

- 可電腦連線，電腦當機或網路斷線時，可獨立運作。
- 主機內含時間 IC 可記錄時間。
- 內建「重啟」按鈕，可重啟控制器。
- 主機內建 ISP 功能，可進行程式更新。
- 「車充控制器編號」可透過觸控螢幕顯示設定。
- 停 / 斷電時，系統設定及刷卡資料可保存 10 年。
- 面板可客製化：可配合設計出圖 (選項)。

◆ 型號比較

	投幣器	投幣器 ＋ 網路	投幣器 ＋MIFARE	投幣器 ＋MIFARE＋ 網路
6 充型	MPC-350-6	MPC-350-6T	MPC-350-6M	MPC-350-6MT
12 充型	MPC-350-12	MPC-350-12T	MPC-350-12M	MPC-350-12MT

◆ 硬體

- 7 吋電容式觸控螢幕。
- 內建投幣器，預設可接受 50 元、10 元、5 元、1 元四種硬幣，硬幣種類可自行設定。
- 可加裝「MIFARE 13.56 MHZ 感應器」以提供非接觸式卡片扣值 (選項)。
- 可加裝網路 (TCP/IP) 功能，與後端管理軟體連結使用 (選項)。
- 110-220 Vac / 40A 工業級漏電保護及過載保護，保障用電安全。

◆ 管理軟體功能 (選項)

- PC 監控管理程式，可報表輸出、轉存 EXCEL 或列印儲值收據。
- 螢幕可顯示「充電器狀態即時資訊」，顯示未使用、充電中及剩餘時間，資料每 10 秒刷新一次。
- 充電消費歷史紀錄。
- 可設定費率 (即每元可充電多少時間，時間為 mm : ss)。
- 可查詢每筆消費紀錄、統計報表、投幣報表、儲值報表與消費報表。

www.cic-ltd.com.tw/zh-TW
115 台北市南港區南港路 3 段 80 巷 46 號一樓
電話：(02) 27883368
傳真：(02) 27890608
E-mail: service@cic-ltd.com.tw

◆ 主機規格

- 產品外觀尺寸：高 550 X 寬 370X 深 300 mm (外觀尺寸以實際產品為準，恕不另行通知)。
- 內建箱體鎖，隨機附鑰匙。
- **6 充型規格**
  - ✓ 外部供電輸入 2 組：電壓 110-220 Vac (±5%)，搭配 40A NFB 過載保護。
  - ✓ 充電器電源輸出 6 組。
  - ✓ 充電器充電方式：110-220 Vac，50/60HZ。
  - ✓ 個別線路負載電流最大 10A。負載超過 10A 自動切斷充電。
  - ✓ 負載超載自動斷電，斷電後可自動復歸，過載保護為 110-220 Vac / 10A，防止大電流破壞設備。
- **12 充型規格**
  - ✓ 外部供電輸入 4 組：電壓 110-220 Vac (±5%)，搭配 40A NFB 過載保護。
  - ✓ 充電器電源輸出 12 組。
  - ✓ 充電器充電方式：110-220 Vac，50/60HZ。
  - ✓ 個別線路負載電流最大 10A。負載超過 10A 自動切斷充電。
  - ✓ 負載超載自動斷電，斷電後可自動復歸，過載保護為 110-220 Vac / 10A，防止大電流破壞設備。

◆ 主機功能

- 使用時，先選「車充控制器編號」，可使用投幣器或儲值卡繳費。
- 支援多次投幣或刷卡累加時間。
- 主機可設定費率 (即每元可充電多少時間，時間為 mm : ss)。
- 主機螢幕可顯示「充電器狀態即時資訊」，顯示未使用、充電中及剩餘時間。
- 充電時遇停電，系統會自動記憶時間，恢復供電後，充電器自動恢復充電。
- 可記錄 100,000 筆充電消費紀錄，具資料循環紀錄功能，永遠保存最新資料。

◆ 工作環境

- 外部供電電壓：110-220 Vac / 40A
- 主機工作電壓：DC 12V
- 工作溫度：-25°C ~ +70°C
- 安裝方式：掛牆安裝

CIC 巧力互業股份有限公司
CHALLENGE INDUSTRIAL CO., LTD.
電 子 部
巧於創意 力臻價值
電 話：(02)2654-8513
傳 真：(02)2789-0608
網 址：www.cic-ltd.com.tw/zh-TW
E-Mail: service@cic-ltd.com.tw